

MEYER BURGER 375WP GLASS BLACK FRAME HJ	375	ZUID					
MEYER BURGER							
MERK & TYPE OMVORMER	AFZEKERING	MINIMUM AANTAL PANELEN	MAXIMUM AANTAL PANELEN (TOTAAL)	MINIMUM AANTAL PANELEN VOOR OPSTART	AANTAL MPP TRACKERS	AANTAL STRINGS PER MPPT	MAXIMUM AANTAL PANELEN PER STRING
TL-X (MIC) / S							
Growatt MIC750 TL-X / 750 S	1x 16A	2	2	2	1	1	2
Growatt MIC1000 TL-X / 1000S	1x 16A	3	3	2	1	1	3
Growatt MIC1500 TL-X / 1500S	1x 16A	4	4	2	1	1	4
Growatt MIC2000 TL-X / 2000S	1x 16A	5	6	2	1	1	6
Growatt MIC2500 TL-X / 2500S	1x 16A	7	7	3	1	1	7
Growatt MIC3000 TL-X / 3000S	1x 16A	8	9	3	1	1	9
Growatt MIC3300 TL-X / 3300S	1x 16A	10	10	3	1	1	10
TL-XE / TL-XH (MIN)							
Growatt MIN2500 TL-XE / TL-XH	1x 16A	7	7	3	2	1	7
Growatt MIN3000 TL-XE / TL-XH	1x 16A	8	9	3	2	1	9
Growatt MIN3600 TL-XE / TL-XH	1x 16A	10	11	3	2	1	11
Growatt MIN4200 TL-XE / TL-XH	1x 20A	12	13	3	2	1	11
Growatt MIN4600 TL-XE / TL-XH	1x 25A	14	14	3	2	1	11
Growatt MIN5000 TL-XE / TL-XH	1x 25A	15	15	3	2	1	11
Growatt MIN6000 TL-XE / TL-XH	1x 35A	16	18	3	2	1	11
SPH (1 Fase)							
Growatt SPH3000	1x 16A	6	9	4	2	1	9
Growatt SPH3600	1x 16A	10	11	4	2	1	11
Growatt SPH4000	1x 25A	12	12	4	2	1	11
Growatt SPH4600	1x 25A	13	14	4	2	1	11
Growatt SPH5000	1x 25A	15	15	4	2	1	11
Growatt SPH6000	1x 35A	16	18	4	2	1	11
SPH (3 Fase)							
Growatt SPH4000 TL3S	3x 16A	12	12	5	2	1	12
Growatt SPH5000 TL3S	3x 16A	13	15	5	2	1	12

Growatt SPH6000 TL3S	3x 16A	16	18	5	2	1	12
Growatt SPH7000 TL3S	3x 16A	19	21	5	2	1	12
Growatt SPH8000 TL3S	3x 16A	22	25	5	2	1	12
Growatt SPH10000 TL3S	3x 16A	26	31	5	2	1	12
KTL3-X + KTL-XH (MOD) / TL3-S							
Growatt MOD 3000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	8	9	6	2	1	9
Growatt MOD 4000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	10	12	6	2	1	12
Growatt MOD 5000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	13	15	6	2	1	15
Growatt MOD 6000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	16	18	6	2	1	18
Growatt MOD 7000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	19	21	6	2	1	20
Growatt MOD 8000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	22	25	6	2	1	20
Growatt MOD 9000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	26	28	6	2	1	20
Growatt MOD 10000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	29	31	6	2	1	20
Growatt MOD 11000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	32	34	6	2	1	20
Growatt MOD 12000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	35	37	6	2	2 + 1	20
Growatt MOD 13000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	38	40	6	2	2 + 1	20
Growatt MOD 15000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	41	47	6	2	2 + 1	20
KTL3-X (MID)							
Growatt MID 15000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	41	47	7	2	2	20
Growatt MID 17000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	48	53	7	2	2	20
Growatt MID 20000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	54	62	7	2	2	20
Growatt MID 22000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	63	68	7	2	2	20
Growatt MID 25000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	69	78	7	2	2 + 3	20
Growatt MID 25000 KTL3-X1 / TL3-S	3x 50A	69	78	7	3	2	20
Growatt MID 30000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	79	94	7	3	2	20
Growatt MID 33000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	95	103	7	3	2	20
Growatt MID 36000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	104	112	7	4	2	20
Growatt MID 40000 KTL3-X / TL3-S	3x 80A	113	125	7	4	2	20
KTL3-LV (MAX)							
Growatt MAX 50 KTL3-LV	3x 100A	126	156	7	6	2	20
Growatt MAX 60 KTL3-LV	3x 100A	157	188	7	6	2	20

Growatt MAX 70 KTL3-LV	3x 125A	189	216	7	6	2	20
Growatt MAX 80 KTL3-LV	3x 160A	217	216	7	6	2	20
Growatt MAX 70 KTL3-LV 7 MPP	3x 125A	189	219	7	7	2	20
Growatt MAX 80 KTL3-LV 7MPP	3x 160A	220	250	7	7	2	20
Growatt MAX 100 KTL3-X LV 10MPP	3x 160A	251	313	6	10	2	20
Growatt MAX 110 KTL3-X LV 10MPP	3x 200A	314	344	6	10	2	20
Growatt MAX 120 KTL3-X LV 10MPP	3x 200A	345	360	6	10	2	20
Growatt MAX 125 KTL3-X LV 10MPP	3x 200A	361	360	6	10	2	20

MEYER BURGER 375WP GLASS BLACK FRAME HJ	375	OOST-WEST					
MEYER BURGER							
MERK & TYPE OMVORMER	AFZEKERING	MINIMUM AANTAL PANELEN	MAXIMUM AANTAL PANELEN (TOTAAL)	MINIMUM AANTAL PANELEN VOOR OPSTART	AANTAL MPP TRACKERS	AANTAL STRINGS PER MPPT	MAXIMUM AANTAL PANELEN PER STRING
TL-X (MIC) / S							
Growatt MIC750 TL-X / 750 S	1x 16A	2	2	2	1	1	2
Growatt MIC1000 TL-X / 1000S	1x 16A	3	3	2	1	1	3
Growatt MIC1500 TL-X / 1500S	1x 16A	4	5	2	1	1	5
Growatt MIC2000 TL-X / 2000S	1x 16A	6	6	2	1	1	6
Growatt MIC2500 TL-X / 2500S	1x 16A	7	8	3	1	1	8
Growatt MIC3000 TL-X / 3000S	1x 16A	9	10	3	1	1	10
Growatt MIC3300 TL-X / 3300S	1x 16A	11	11	3	1	1	11
TL-XE / TL-XH (MIN)							
Growatt MIN2500 TL-XE / TL-XH	1x 16A	7	8	3	2	1	8
Growatt MIN3000 TL-XE / TL-XH	1x 16A	9	10	3	2	1	10
Growatt MIN3600 TL-XE / TL-XH	1x 16A	11	12	3	2	1	11
Growatt MIN4200 TL-XE / TL-XH	1x 20A	13	14	3	2	1	11
Growatt MIN4600 TL-XE / TL-XH	1x 25A	15	16	3	2	1	11
Growatt MIN5000 TL-XE / TL-XH	1x 25A	17	17	3	2	1	11
Growatt MIN6000 TL-XE / TL-XH	1x 35A	18	20	3	2	1	11
SPH (1 Fase)							
Growatt SPH3000	1x 16A	6	10	4	2	1	10
Growatt SPH3600	1x 16A	11	12	4	2	1	11
Growatt SPH4000	1x 25A	13	13	4	2	1	11
Growatt SPH4600	1x 25A	14	16	4	2	1	11
Growatt SPH5000	1x 25A	17	17	4	2	1	11
Growatt SPH6000	1x 35A	18	20	4	2	1	11
SPH (3 Fase)							
Growatt SPH4000 TL3S	3x 16A	12	13	5	2	1	12
Growatt SPH5000 TL3S	3x 16A	14	17	5	2	1	12

Growatt SPH6000 TL3S	3x 16A	18	20	5	2	1	12
Growatt SPH7000 TL3S	3x 16A	21	24	5	2	1	12
Growatt SPH8000 TL3S	3x 16A	25	27	5	2	1	12
Growatt SPH10000 TL3S	3x 16A	28	34	5	2	1	12
KTL3-X + KTL-XH (MOD) / TL3-S							
Growatt MOD 3000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	8	10	6	2	1	10
Growatt MOD 4000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	11	13	6	2	1	13
Growatt MOD 5000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	14	17	6	2	1	17
Growatt MOD 6000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	18	20	6	2	1	20
Growatt MOD 7000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	21	24	6	2	1	20
Growatt MOD 8000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	25	27	6	2	1	20
Growatt MOD 9000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	28	31	6	2	1	20
Growatt MOD 10000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	32	34	6	2	1	20
Growatt MOD 11000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	35	38	6	2	1	20
Growatt MOD 12000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	39	41	6	2	2 + 1	20
Growatt MOD 13000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	42	45	6	2	2 + 1	20
Growatt MOD 15000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	46	52	6	2	2 + 1	20
KTL3-X (MID)							
Growatt MID 15000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	46	52	7	2	2	20
Growatt MID 17000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	53	59	7	2	2	20
Growatt MID 20000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	60	69	7	2	2	20
Growatt MID 22000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	70	76	7	2	2	20
Growatt MID 25000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	77	87	7	2	2 + 3	20
Growatt MID 25000 KTL3-X1 / TL3-S	3x 50A	77	87	7	3	2	20
Growatt MID 30000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	88	104	7	3	2	20
Growatt MID 33000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	105	115	7	3	2	20
Growatt MID 36000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	116	125	7	4	2	20
Growatt MID 40000 KTL3-X / TL3-S	3x 80A	126	139	7	4	2	20
KTL3-LV (MAX)							
Growatt MAX 50 KTL3-LV	3x 100A	140	174	7	6	2	20
Growatt MAX 60 KTL3-LV	3x 100A	175	209	7	6	2	20

Growatt MAX 70 KTL3-LV	3x 125A	210	216	7	6	2	20
Growatt MAX 80 KTL3-LV	3x 160A	217	216	7	6	2	20
Growatt MAX 70 KTL3-LV 7 MPP	3x 125A	210	243	7	7	2	20
Growatt MAX 80 KTL3-LV 7MPP	3x 160A	244	252	7	7	2	20
Growatt MAX 100 KTL3-X LV 10MPP	3x 160A	253	348	6	10	2	20
Growatt MAX 110 KTL3-X LV 10MPP	3x 200A	349	360	6	10	2	20
Growatt MAX 120 KTL3-X LV 10MPP	3x 200A	361	360	6	10	2	20
Growatt MAX 125 KTL3-X LV 10MPP	3x 200A	361	360	6	10	2	20