

MEYER BURGER 380WP BIFACIAL BLACK HJT	380	ZUID					
MEYER BURGER							
MERK & TYPE OMFORMER	AFZEKERING	MINIMUM AANTAL PANELEN	MAXIMUM AANTAL PANELEN (TOTAAL)	MINIMUM AANTAL PANELEN VOOR OPSTART	AANTAL MPP TRACKERS	AANTAL STRINGS PER MPPT	MAXIMUM AANTAL PANELEN PER STRING
TL-X (MIC) / S							
Growatt MIC750 TL-X / 750 S	1x 16A	2	2	2	1	1	2
Growatt MIC1000 TL-X / 1000S	1x 16A	3	3	2	1	1	3
Growatt MIC1500 TL-X / 1500S	1x 16A	4	4	2	1	1	4
Growatt MIC2000 TL-X / 2000S	1x 16A	5	6	2	1	1	6
Growatt MIC2500 TL-X / 2500S	1x 16A	7	7	3	1	1	7
Growatt MIC3000 TL-X / 3000S	1x 16A	8	9	3	1	1	9
Growatt MIC3300 TL-X / 3300S	1x 16A	10	10	3	1	1	10
TL-XE / TL-XH (MIN)							
Growatt MIN2500 TL-XE / TL-XH	1x 16A	7	7	3	2	1	7
Growatt MIN3000 TL-XE / TL-XH	1x 16A	8	9	3	2	1	9
Growatt MIN3600 TL-XE / TL-XH	1x 16A	10	11	3	2	1	11
Growatt MIN4200 TL-XE / TL-XH	1x 20A	12	12	3	2	1	11
Growatt MIN4600 TL-XE / TL-XH	1x 25A	13	14	3	2	1	11
Growatt MIN5000 TL-XE / TL-XH	1x 25A	15	15	3	2	1	11
Growatt MIN6000 TL-XE / TL-XH	1x 35A	16	18	3	2	1	11
SPH (1 Fase)							
Growatt SPH3000	1x 16A	6	9	4	2	1	9
Growatt SPH3600	1x 16A	10	11	4	2	1	11
Growatt SPH4000	1x 25A	12	12	4	2	1	11
Growatt SPH4600	1x 25A	13	14	4	2	1	11
Growatt SPH5000	1x 25A	15	15	4	2	1	11
Growatt SPH6000	1x 35A	16	18	4	2	1	11
SPH (3 Fase)							
Growatt SPH4000 TL3S	3x 16A	12	12	5	2	1	12
Growatt SPH5000 TL3S	3x 16A	13	15	5	2	1	12

Growatt SPH6000 TL3S	3x 16A	16	18	5	2	1	12
Growatt SPH7000 TL3S	3x 16A	19	21	5	2	1	12
Growatt SPH8000 TL3S	3x 16A	22	24	5	2	1	12
Growatt SPH10000 TL3S	3x 16A	25	30	5	2	1	12
KTL3-X + KTL-XH (MOD) / TL3-S							
Growatt MOD 3000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	8	9	6	2	1	9
Growatt MOD 4000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	10	12	6	2	1	12
Growatt MOD 5000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	13	15	6	2	1	15
Growatt MOD 6000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	16	18	6	2	1	18
Growatt MOD 7000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	19	21	6	2	1	20
Growatt MOD 8000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	22	24	6	2	1	20
Growatt MOD 9000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	25	27	6	2	1	20
Growatt MOD 10000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	28	30	6	2	1	20
Growatt MOD 11000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	31	34	6	2	1	20
Growatt MOD 12000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	35	37	6	2	2 + 1	20
Growatt MOD 13000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	38	40	6	2	2 + 1	20
Growatt MOD 15000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	41	46	6	2	2 + 1	20
KTL3-X (MID)							
Growatt MID 15000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	41	46	7	2	2	20
Growatt MID 17000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	47	52	7	2	2	20
Growatt MID 20000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	53	61	7	2	2	20
Growatt MID 22000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	62	68	7	2	2	20
Growatt MID 25000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	69	77	7	2	2 + 3	20
Growatt MID 25000 KTL3-X1 / TL3-S	3x 50A	69	77	7	3	2	20
Growatt MID 30000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	78	92	7	3	2	20
Growatt MID 33000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	93	102	7	3	2	20
Growatt MID 36000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	103	111	7	4	2	20
Growatt MID 40000 KTL3-X / TL3-S	3x 80A	112	123	7	4	2	20
KTL3-LV (MAX)							
Growatt MAX 50 KTL3-LV	3x 100A	124	154	7	6	2	20
Growatt MAX 60 KTL3-LV	3x 100A	155	185	7	6	2	20

Growatt MAX 70 KTL3-LV	3x 125A	186	216	7	6	2	20
Growatt MAX 80 KTL3-LV	3x 160A	217	216	7	6	2	20
Growatt MAX 70 KTL3-LV 7 MPP	3x 125A	186	216	7	7	2	20
Growatt MAX 80 KTL3-LV 7MPP	3x 160A	217	247	7	7	2	20

MEYER BURGER 380WP BIFACIAL BLACK HJT	380	OOST-WEST					
MEYER BURGER							
MERK & TYPE OMFORMER	AFZEKERING	MINIMUM AANTAL PANELEN	MAXIMUM AANTAL PANELEN (TOTAAL)	MINIMUM AANTAL PANELEN VOOR OPSTART	AANTAL MPP TRACKERS	AANTAL STRINGS PER MPPT	MAXIMUM AANTAL PANELEN PER STRING
TL-X (MIC) / S							
Growatt MIC750 TL-X / 750 S	1x 16A	2	2	2	1	1	2
Growatt MIC1000 TL-X / 1000S	1x 16A	3	3	2	1	1	3
Growatt MIC1500 TL-X / 1500S	1x 16A	4	5	2	1	1	5
Growatt MIC2000 TL-X / 2000S	1x 16A	6	6	2	1	1	6
Growatt MIC2500 TL-X / 2500S	1x 16A	7	8	3	1	1	8
Growatt MIC3000 TL-X / 3000S	1x 16A	9	10	3	1	1	10
Growatt MIC3300 TL-X / 3300S	1x 16A	11	11	3	1	1	11
TL-XE / TL-XH (MIN)							
Growatt MIN2500 TL-XE / TL-XH	1x 16A	7	8	3	2	1	8
Growatt MIN3000 TL-XE / TL-XH	1x 16A	9	10	3	2	1	10
Growatt MIN3600 TL-XE / TL-XH	1x 16A	11	12	3	2	1	11
Growatt MIN4200 TL-XE / TL-XH	1x 20A	13	14	3	2	1	11
Growatt MIN4600 TL-XE / TL-XH	1x 25A	15	15	3	2	1	11
Growatt MIN5000 TL-XE / TL-XH	1x 25A	16	17	3	2	1	11
Growatt MIN6000 TL-XE / TL-XH	1x 35A	18	20	3	2	1	11
SPH (1 Fase)							
Growatt SPH3000	1x 16A	6	10	4	2	1	10
Growatt SPH3600	1x 16A	11	12	4	2	1	11
Growatt SPH4000	1x 25A	13	13	4	2	1	11
Growatt SPH4600	1x 25A	14	15	4	2	1	11
Growatt SPH5000	1x 25A	16	17	4	2	1	11
Growatt SPH6000	1x 35A	18	20	4	2	1	11
SPH (3 Fase)							
Growatt SPH4000 TL3S	3x 16A	12	13	5	2	1	12
Growatt SPH5000 TL3S	3x 16A	14	17	5	2	1	12

Growatt SPH6000 TL3S	3x 16A	18	20	5	2	1	12
Growatt SPH7000 TL3S	3x 16A	21	24	5	2	1	12
Growatt SPH8000 TL3S	3x 16A	25	27	5	2	1	12
Growatt SPH10000 TL3S	3x 16A	28	34	5	2	1	12
KTL3-X + KTL-XH (MOD) / TL3-S							
Growatt MOD 3000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	8	10	6	2	1	10
Growatt MOD 4000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	11	13	6	2	1	13
Growatt MOD 5000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	14	17	6	2	1	17
Growatt MOD 6000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	18	20	6	2	1	20
Growatt MOD 7000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	21	24	6	2	1	20
Growatt MOD 8000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	25	27	6	2	1	20
Growatt MOD 9000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	28	30	6	2	1	20
Growatt MOD 10000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	31	34	6	2	1	20
Growatt MOD 11000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	35	37	6	2	1	20
Growatt MOD 12000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	38	41	6	2	2 + 1	20
Growatt MOD 13000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	42	44	6	2	2 + 1	20
Growatt MOD 15000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	45	51	6	2	2 + 1	20
KTL3-X (MID)							
Growatt MID 15000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	45	51	7	2	2	20
Growatt MID 17000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	52	58	7	2	2	20
Growatt MID 20000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	59	68	7	2	2	20
Growatt MID 22000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	69	75	7	2	2	20
Growatt MID 25000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	76	85	7	2	2 + 3	20
Growatt MID 25000 KTL3-X1 / TL3-S	3x 50A	76	85	7	3	2	20
Growatt MID 30000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	86	103	7	3	2	20
Growatt MID 33000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	104	113	7	3	2	20
Growatt MID 36000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	114	123	7	4	2	20
Growatt MID 40000 KTL3-X / TL3-S	3x 80A	124	137	7	4	2	20
KTL3-LV (MAX)							
Growatt MAX 50 KTL3-LV	3x 100A	138	171	7	6	2	20
Growatt MAX 60 KTL3-LV	3x 100A	172	206	7	6	2	20

Growatt MAX 70 KTL3-LV	3x 125A	207	216	7	6	2	20
Growatt MAX 80 KTL3-LV	3x 160A	217	216	7	6	2	20
Growatt MAX 70 KTL3-LV 7 MPP	3x 125A	207	240	7	7	2	20
Growatt MAX 80 KTL3-LV 7MPP	3x 160A	241	252	7	7	2	20