

URE 355 WP MONO Full Black	355	ZUID					
United Renewable Energy Corporation							
MERK & TYPE OMVORMER	AFZEKERING	MINIMUM AANTAL PANELEN	MAXIMUM AANTAL PANELEN (TOTAAL)	MINIMUM AANTAL PANELEN VOOR OPSTART	AANTAL MPP TRACKERS	AANTAL STRINGS PER MPPT	MAXIMUM AANTAL PANELEN PER STRING
TL-X (MIC) / S							
Growatt MIC750 TL-X / 750 S	1x 16A	2	2	2	1	1	2
Growatt MIC1000 TL-X / 1000S	1x 16A	3	3	2	1	1	3
Growatt MIC1500 TL-X / 1500S	1x 16A	4	4	2	1	1	4
Growatt MIC2000 TL-X / 2000S	1x 16A	5	6	2	1	1	6
Growatt MIC2500 TL-X / 2500S	1x 16A	7	8	3	1	1	8
Growatt MIC3000 TL-X / 3000S	1x 16A	9	9	3	1	1	9
Growatt MIC3300 TL-X / 3300S	1x 16A	10	10	3	1	1	10
TL-XE / TL-XH (MIN)							
Growatt MIN2500 TL-XE / TL-XH	1x 16A	7	8	3	2	1	8
Growatt MIN3000 TL-XE / TL-XH	1x 16A	9	9	3	2	1	9
Growatt MIN3600 TL-XE / TL-XH	1x 16A	10	11	3	2	1	11
Growatt MIN4200 TL-XE / TL-XH	1x 20A	12	13	3	2	1	12
Growatt MIN4600 TL-XE / TL-XH	1x 25A	14	15	3	2	1	12
Growatt MIN5000 TL-XE / TL-XH	1x 25A	16	16	3	2	1	12
Growatt MIN6000 TL-XE / TL-XH	1x 35A	17	19	3	2	1	12
SPH (1 Fase)							
Growatt SPH3000	1x 16A	6	9	5	2	1	9
Growatt SPH3600	1x 16A	10	12	5	2	1	12
Growatt SPH4000	1x 25A	13	13	5	2	1	12
Growatt SPH4600	1x 25A	14	15	5	2	1	12
Growatt SPH5000	1x 25A	16	16	5	2	1	12
Growatt SPH6000	1x 35A	17	19	5	2	1	12
SPH (3 Fase)							
Growatt SPH4000 TL3S	3x 16A	12	13	5	2	1	13
Growatt SPH5000 TL3S	3x 16A	14	16	5	2	1	13

Growatt SPH6000 TL3S	3x 16A	17	19	5	2	1	13
Growatt SPH7000 TL3S	3x 16A	20	23	5	2	1	13
Growatt SPH8000 TL3S	3x 16A	24	26	5	2	1	13
Growatt SPH10000 TL3S	3x 16A	27	33	5	2	1	13
KTL3-X + KTL-XH (MOD) / TL3-S							
Growatt MOD 3000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	8	9	6	2	1	9
Growatt MOD 4000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	10	13	6	2	1	13
Growatt MOD 5000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	14	16	6	2	1	16
Growatt MOD 6000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	17	19	6	2	1	19
Growatt MOD 7000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	20	23	6	2	1	22
Growatt MOD 8000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	24	26	6	2	1	22
Growatt MOD 9000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	27	29	6	2	1	22
Growatt MOD 10000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	30	33	6	2	1	22
Growatt MOD 11000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	34	36	6	2	1	22
Growatt MOD 12000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	37	39	6	2	2 + 1	22
Growatt MOD 13000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	40	43	6	2	2 + 1	22
Growatt MOD 15000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	44	49	6	2	2 + 1	22
KTL3-X (MID)							
Growatt MID 15000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	44	49	8	2	2	22
Growatt MID 17000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	50	56	8	2	2	22
Growatt MID 20000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	57	66	8	2	2	22
Growatt MID 22000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	67	72	8	2	2	22
Growatt MID 25000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	73	82	8	2	2 + 3	22
Growatt MID 25000 KTL3-X1 / TL3-S	3x 50A	73	82	8	3	2	22
Growatt MID 30000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	83	99	8	3	2	22
Growatt MID 33000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	100	109	8	3	2	22
Growatt MID 36000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	110	119	8	4	2	22
Growatt MID 40000 KTL3-X / TL3-S	3x 80A	120	132	8	4	2	22
KTL3-LV (MAX)							
Growatt MAX 50 KTL3-LV	3x 100A	133	165	8	6	2	22
Growatt MAX 60 KTL3-LV	3x 100A	166	198	8	6	2	22

Growatt MAX 70 KTL3-LV	3x 125A	199	231	8	6	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV	3x 160A	232	264	8	6	2	22
Growatt MAX 70 KTL3-LV 7 MPP	3x 125A	199	231	8	7	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV 7MPP	3x 160A	232	265	8	7	2	22
Growatt MAX 100 KTL3-X LV 10MPP	3x 160A	266	331	6	10	2	22
Growatt MAX 110 KTL3-X LV 10MPP	3x 200A	332	364	6	10	2	22
Growatt MAX 120 KTL3-X LV 10MPP	3x 200A	365	397	6	10	2	22
Growatt MAX 125 KTL3-X LV 10MPP	3x 200A	398	414	6	10	2	22

URE 355 WP MONO Full Black	355	OOST-WEST					
United Renewable Energy Corporation							
MERK & TYPE OMVORMER	AFZEKERING	MINIMUM AANTAL PANELEN	MAXIMUM AANTAL PANELEN (TOTAAL)	MINIMUM AANTAL PANELEN VOOR OPSTART	AANTAL MPP TRACKERS	AANTAL STRINGS PER MPPT	MAXIMUM AANTAL PANELEN PER STRING
TL-X (MIC) / S							
Growatt MIC750 TL-X / 750 S	1x 16A	2	2	2	1	1	2
Growatt MIC1000 TL-X / 1000S	1x 16A	3	3	2	1	1	3
Growatt MIC1500 TL-X / 1500S	1x 16A	4	5	2	1	1	5
Growatt MIC2000 TL-X / 2000S	1x 16A	6	7	2	1	1	7
Growatt MIC2500 TL-X / 2500S	1x 16A	8	9	3	1	1	9
Growatt MIC3000 TL-X / 3000S	1x 16A	10	11	3	1	1	11
Growatt MIC3300 TL-X / 3300S	1x 16A	12	12	3	1	1	12
TL-XE / TL-XH (MIN)							
Growatt MIN2500 TL-XE / TL-XH	1x 16A	7	9	3	2	1	9
Growatt MIN3000 TL-XE / TL-XH	1x 16A	10	11	3	2	1	11
Growatt MIN3600 TL-XE / TL-XH	1x 16A	12	13	3	2	1	12
Growatt MIN4200 TL-XE / TL-XH	1x 20A	14	15	3	2	1	12
Growatt MIN4600 TL-XE / TL-XH	1x 25A	16	16	3	2	1	12
Growatt MIN5000 TL-XE / TL-XH	1x 25A	17	18	3	2	1	12
Growatt MIN6000 TL-XE / TL-XH	1x 35A	19	22	3	2	1	12
SPH (1 Fase)							
Growatt SPH3000	1x 16A	6	11	5	2	1	11
Growatt SPH3600	1x 16A	12	13	5	2	1	12
Growatt SPH4000	1x 25A	14	14	5	2	1	12
Growatt SPH4600	1x 25A	15	16	5	2	1	12
Growatt SPH5000	1x 25A	17	18	5	2	1	12
Growatt SPH6000	1x 35A	19	22	5	2	1	12
SPH (3 Fase)							
Growatt SPH4000 TL3S	3x 16A	12	14	5	2	1	13
Growatt SPH5000 TL3S	3x 16A	15	18	5	2	1	13

Growatt SPH6000 TL3S	3x 16A	19	22	5	2	1	13
Growatt SPH7000 TL3S	3x 16A	23	25	5	2	1	13
Growatt SPH8000 TL3S	3x 16A	26	29	5	2	1	13
Growatt SPH10000 TL3S	3x 16A	30	36	5	2	1	13
KTL3-X + KTL-XH (MOD) / TL3-S							
Growatt MOD 3000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	8	11	6	2	1	11
Growatt MOD 4000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	12	14	6	2	1	14
Growatt MOD 5000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	15	18	6	2	1	18
Growatt MOD 6000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	19	22	6	2	1	22
Growatt MOD 7000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	23	25	6	2	1	22
Growatt MOD 8000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	26	29	6	2	1	22
Growatt MOD 9000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	30	33	6	2	1	22
Growatt MOD 10000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	34	36	6	2	1	22
Growatt MOD 11000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	37	40	6	2	1	22
Growatt MOD 12000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	41	44	6	2	2 + 1	22
Growatt MOD 13000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	45	47	6	2	2 + 1	22
Growatt MOD 15000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	48	55	6	2	2 + 1	22
KTL3-X (MID)							
Growatt MID 15000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	48	55	8	2	2	22
Growatt MID 17000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	56	62	8	2	2	22
Growatt MID 20000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	63	73	8	2	2	22
Growatt MID 22000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	74	80	8	2	2	22
Growatt MID 25000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	81	92	8	2	2 + 3	22
Growatt MID 25000 KTL3-X1 / TL3-S	3x 50A	81	92	8	3	2	22
Growatt MID 30000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	93	110	8	3	2	22
Growatt MID 33000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	111	121	8	3	2	22
Growatt MID 36000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	122	132	8	4	2	22
Growatt MID 40000 KTL3-X / TL3-S	3x 80A	133	147	8	4	2	22
KTL3-LV (MAX)							
Growatt MAX 50 KTL3-LV	3x 100A	148	184	8	6	2	22
Growatt MAX 60 KTL3-LV	3x 100A	185	220	8	6	2	22

Growatt MAX 70 KTL3-LV	3x 125A	221	257	8	6	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV	3x 160A	258	264	8	6	2	22
Growatt MAX 70 KTL3-LV 7 MPP	3x 125A	221	257	8	7	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV 7MPP	3x 160A	258	294	8	7	2	22
Growatt MAX 100 KTL3-X LV 10MPP	3x 160A	295	368	6	10	2	22
Growatt MAX 110 KTL3-X LV 10MPP	3x 200A	369	404	6	10	2	22
Growatt MAX 120 KTL3-X LV 10MPP	3x 200A	405	440	6	10	2	22
Growatt MAX 125 KTL3-X LV 10MPP	3x 200A	441	440	6	10	2	22