

URE 320 WP MONO	320	ZUID					
United Renewable Energy Corporation							
MERK & TYPE OMVORMER	AFZEKERING	MINIMUM AANTAL PANELEN	MAXIMUM AANTAL PANELEN (TOTAAL)	MINIMUM AANTAL PANELEN VOOR OPSTART	AANTAL MPP TRACKERS	AANTAL STRINGS PER MPPT	MAXIMUM AANTAL PANELEN PER STRING
TL-X (MIC) / S							
Growatt MIC750 TL-X / 750 S	1x 16A	2	2	2	1	1	2
Growatt MIC1000 TL-X / 1000S	1x 16A	3	3	2	1	1	3
Growatt MIC1500 TL-X / 1500S	1x 16A	4	5	2	1	1	5
Growatt MIC2000 TL-X / 2000S	1x 16A	6	7	2	1	1	7
Growatt MIC2500 TL-X / 2500S	1x 16A	8	9	3	1	1	9
Growatt MIC3000 TL-X / 3000S	1x 16A	10	11	3	1	1	11
Growatt MIC3300 TL-X / 3300S	1x 16A	12	12	3	1	1	12
TL-XE (MIN)							
Growatt MIN2500 TL-XE	1x 16A	7	9	4	2	1	9
Growatt MIN3000 TL-XE	1x 16A	10	11	4	2	1	11
Growatt MIN3600 TL-XE	1x 16A	12	13	4	2	1	12
Growatt MIN4200 TL-XE	1x 20A	14	15	4	2	1	12
Growatt MIN4600 TL-XE	1x 25A	16	16	4	2	1	12
Growatt MIN5000 TL-XE	1x 25A	17	18	4	2	1	12
Growatt MIN6000 TL-XE	1x 35A	19	22	4	2	1	12
SPH (1 Fase)							
Growatt SPH3000	1x 16A	6	11	5	2	1	11
Growatt SPH3600	1x 16A	12	13	5	2	1	12
Growatt SPH4000	1x 25A	14	14	5	2	1	12
Growatt SPH4600	1x 25A	15	16	5	2	1	12
Growatt SPH5000	1x 25A	17	18	5	2	1	12
Growatt SPH6000	1x 35A	19	22	5	2	1	12
SPH (3 Fase)							
Growatt SPH4000 TL3S	1x 16A	12	14	5	2	1	13
Growatt SPH5000 TL3S	1x 16A	15	18	5	2	1	13

Growatt SPH6000 TL3S	1x 25A	19	22	5	2	1	13
Growatt SPH7000 TL3S	1x 25A	23	25	5	2	1	13
Growatt SPH8000 TL3S	1x 25A	26	29	5	2	1	13
Growatt SPH10000 TL3S	1x 35A	30	36	5	2	1	13
KTL3-X (MOD) / TL3-S							
Growatt MOD 3000 KTL3-X / TL3-S	3x 16A	8	11	7	2	1	11
Growatt MOD 4000 KTL3-X / TL3-S	3x 16A	12	14	7	2	1	14
Growatt MOD 5000 KTL3-X / TL3-S	3x 16A	15	18	7	2	1	18
Growatt MOD 6000 KTL3-X / TL3-S	3x 16A	19	22	7	2	1	22
Growatt MOD 7000 KTL3-X / TL3-S	3x 16A	23	25	7	2	1	22
Growatt MOD 8000 KTL3-X / TL3-S	3x 16A	26	29	7	2	1	22
Growatt MOD 9000 KTL3-X / TL3-S	3x 16A	30	33	7	2	1	22
Growatt MOD 10000 KTL3-X / TL3-S	3x 20A	34	36	7	2	1	22
Growatt MOD 11000 KTL3-X / TL3-S	3x 20A	37	40	7	2	1	22
Growatt MOD 12000 KTL3-X / TL3-S	3x 20A	41	44	7	2	2 + 1	22
Growatt MOD 13000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	45	47	7	2	2 + 1	22
Growatt MOD 15000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	48	55	7	2	2 + 1	22
KTL3-X (MID)							
Growatt MID 15000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	48	55	8	2	2	22
Growatt MID 17000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	56	62	8	2	2	22
Growatt MID 20000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	63	73	8	2	2	22
Growatt MID 22000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	74	80	8	2	2	22
Growatt MID 25000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	81	91	8	2	2 + 3	22
Growatt MID 25000 KTL3-X1 / TL3-S	3x 50A	81	91	8	2	3	22
Growatt MID 30000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	92	110	8	2	3	22
Growatt MID 33000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	111	121	8	2	3	22
Growatt MID 36000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	122	132	8	2	4	22
Growatt MID 40000 KTL3-X / TL3-S	3x 80A	133	147	8	2	4	22
KTL3-LV (MAX)							
Growatt MAX 50 KTL3-LV	3x 100A	148	183	8	6	2	22
Growatt MAX 60 KTL3-LV	3x 100A	184	220	8	6	2	22

Growatt MAX 70 KTL3-LV	3x 125A	221	257	8	6	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV	3x 160A	258	264	8	6	2	22
Growatt MAX 70 KTL3-LV 7 MPP	3x 125A	221	257	8	7	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV 7MPP	3x 160A	258	294	8	7	2	22

URE 320 WP MONO	320	OOST-WEST					
United Renewable Energy Corporation							
MERK & TYPE OMFORMER	AFZEKERING	MINIMUM AANTAL PANELEN	MAXIMUM AANTAL PANELEN (TOTAAL)	MINIMUM AANTAL PANELEN VOOR OPSTART	AANTAL MPP TRACKERS	AANTAL STRINGS PER MPPT	MAXIMUM AANTAL PANELEN PER STRING
TL-X (MIC) / S							
Growatt MIC750 TL-X / 750 S	1x 16A	2	3	2	1	1	3
Growatt MIC1000 TL-X / 1000S	1x 16A	4	4	2	1	1	4
Growatt MIC1500 TL-X / 1500S	1x 16A	5	6	2	1	1	6
Growatt MIC2000 TL-X / 2000S	1x 16A	7	8	2	1	1	8
Growatt MIC2500 TL-X / 2500S	1x 16A	9	10	3	1	1	10
Growatt MIC3000 TL-X / 3000S	1x 16A	11	12	3	1	1	12
Growatt MIC3300 TL-X / 3300S	1x 16A	13	13	3	1	1	12
TL-XE (MIN)							
Growatt MIN2500 TL-XE	1x 16A	7	10	4	2	1	10
Growatt MIN3000 TL-XE	1x 16A	11	12	4	2	1	11
Growatt MIN3600 TL-XE	1x 16A	13	14	4	2	1	12
Growatt MIN4200 TL-XE	1x 20A	15	17	4	2	1	12
Growatt MIN4600 TL-XE	1x 25A	18	18	4	2	1	12
Growatt MIN5000 TL-XE	1x 25A	19	20	4	2	1	12
Growatt MIN6000 TL-XE	1x 35A	21	24	4	2	1	12
SPH (1 Fase)							
Growatt SPH3000	1x 16A	6	12	5	2	1	12
Growatt SPH3600	1x 16A	13	15	5	2	1	12
Growatt SPH4000	1x 25A	16	16	5	2	1	12
Growatt SPH4600	1x 25A	17	18	5	2	1	12
Growatt SPH5000	1x 25A	19	20	5	2	1	12
Growatt SPH6000	1x 35A	21	24	5	2	1	12
SPH (3 Fase)							
Growatt SPH4000 TL3S	1x 16A	12	16	5	2	1	13
Growatt SPH5000 TL3S	1x 16A	17	20	5	2	1	13

Growatt SPH6000 TL3S	1x 25A	21	24	5	2	1	13
Growatt SPH7000 TL3S	1x 25A	25	28	5	2	1	13
Growatt SPH8000 TL3S	1x 25A	29	32	5	2	1	13
Growatt SPH10000 TL3S	1x 35A	33	40	5	2	1	13
KTL3-X (MOD) / TL3-S							
Growatt MOD 3000 KTL3-X / TL3-S	3x 16A	8	12	7	2	1	12
Growatt MOD 4000 KTL3-X / TL3-S	3x 16A	13	16	7	2	1	16
Growatt MOD 5000 KTL3-X / TL3-S	3x 16A	17	20	7	2	1	20
Growatt MOD 6000 KTL3-X / TL3-S	3x 16A	21	24	7	2	1	22
Growatt MOD 7000 KTL3-X / TL3-S	3x 16A	25	28	7	2	1	22
Growatt MOD 8000 KTL3-X / TL3-S	3x 16A	29	32	7	2	1	22
Growatt MOD 9000 KTL3-X / TL3-S	3x 16A	33	36	7	2	1	22
Growatt MOD 10000 KTL3-X / TL3-S	3x 20A	37	40	7	2	1	22
Growatt MOD 11000 KTL3-X / TL3-S	3x 20A	41	44	7	2	1	22
Growatt MOD 12000 KTL3-X / TL3-S	3x 20A	45	49	7	2	2 + 1	22
Growatt MOD 13000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	50	53	7	2	2 + 1	22
Growatt MOD 15000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	54	61	7	2	2 + 1	22
KTL3-X (MID)							
Growatt MID 15000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	54	61	8	2	2	22
Growatt MID 17000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	62	69	8	2	2	22
Growatt MID 20000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	70	81	8	2	2	22
Growatt MID 22000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	82	89	8	2	2	22
Growatt MID 25000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	90	102	8	2	2 + 3	22
Growatt MID 25000 KTL3-X1 / TL3-S	3x 50A	90	102	8	2	3	22
Growatt MID 30000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	103	122	8	2	3	22
Growatt MID 33000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	123	134	8	2	3	22
Growatt MID 36000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	135	147	8	2	4	22
Growatt MID 40000 KTL3-X / TL3-S	3x 80A	148	163	8	2	4	22
KTL3-LV (MAX)							
Growatt MAX 50 KTL3-LV	3x 100A	164	204	8	6	2	22
Growatt MAX 60 KTL3-LV	3x 100A	205	245	8	6	2	22

Growatt MAX 70 KTL3-LV	3x 125A	246	264	8	6	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV	3x 160A	265	264	8	6	2	22
Growatt MAX 70 KTL3-LV 7 MPP	3x 125A	246	285	8	7	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV 7MPP	3x 160A	286	326	8	7	2	22