

URE 340 WP MONO	340	ZUID					
United Renewable Energy Corporation							
MERK & TYPE OMVORMER	AFZEKERING	MINIMUM AANTAL PANELEN	MAXIMUM AANTAL PANELEN (TOTAAL)	MINIMUM AANTAL PANELEN VOOR OPSTART	AANTAL MPP TRACKERS	AANTAL STRINGS PER MPPT	MAXIMUM AANTAL PANELEN PER STRING
<b>TL-X (MIC) / S</b>							
Growatt MIC750 TL-X / 750 S	1x 16A	2	2	2	1	1	2
Growatt MIC1000 TL-X / 1000S	1x 16A	3	3	2	1	1	3
Growatt MIC1500 TL-X / 1500S	1x 16A	4	5	2	1	1	5
Growatt MIC2000 TL-X / 2000S	1x 16A	6	6	2	1	1	6
Growatt MIC2500 TL-X / 2500S	1x 16A	7	8	3	1	1	8
Growatt MIC3000 TL-X / 3000S	1x 16A	9	10	3	1	1	10
Growatt MIC3300 TL-X / 3300S	1x 16A	11	11	3	1	1	11
<b>TL-XE / TL-XH (MIN)</b>							
Growatt MIN2500 TL-XE / TL-XH	1x 16A	7	8	3	2	1	8
Growatt MIN3000 TL-XE / TL-XH	1x 16A	9	10	3	2	1	10
Growatt MIN3600 TL-XE / TL-XH	1x 16A	11	12	3	2	1	12
Growatt MIN4200 TL-XE / TL-XH	1x 20A	13	14	3	2	1	12
Growatt MIN4600 TL-XE / TL-XH	1x 25A	15	15	3	2	1	12
Growatt MIN5000 TL-XE / TL-XH	1x 25A	16	17	3	2	1	12
Growatt MIN6000 TL-XE / TL-XH	1x 35A	18	20	3	2	1	12
<b>SPH (1 Fase)</b>							
Growatt SPH3000	1x 16A	6	10	5	2	1	10
Growatt SPH3600	1x 16A	11	12	5	2	1	12
Growatt SPH4000	1x 25A	13	13	5	2	1	12
Growatt SPH4600	1x 25A	14	15	5	2	1	12
Growatt SPH5000	1x 25A	16	17	5	2	1	12
Growatt SPH6000	1x 35A	18	20	5	2	1	12
<b>SPH (3 Fase)</b>							
Growatt SPH4000 TL3S	3x 16A	12	13	5	2	1	13
Growatt SPH5000 TL3S	3x 16A	14	17	5	2	1	13

Growatt SPH6000 TL3S	3x 16A	18	20	5	2	1	13
Growatt SPH7000 TL3S	3x 16A	21	24	5	2	1	13
Growatt SPH8000 TL3S	3x 16A	25	27	5	2	1	13
Growatt SPH10000 TL3S	3x 16A	28	34	5	2	1	13
<b>KTL3-X + KTL-XH (MOD) / TL3-S</b>							
Growatt MOD 3000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	8	10	6	2	1	10
Growatt MOD 4000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	11	13	6	2	1	13
Growatt MOD 5000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	14	17	6	2	1	17
Growatt MOD 6000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	18	20	6	2	1	20
Growatt MOD 7000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	21	24	6	2	1	22
Growatt MOD 8000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	25	27	6	2	1	22
Growatt MOD 9000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	28	31	6	2	1	22
Growatt MOD 10000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	32	34	6	2	1	22
Growatt MOD 11000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	35	38	6	2	1	22
Growatt MOD 12000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	39	41	6	2	2 + 1	22
Growatt MOD 13000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	42	44	6	2	2 + 1	22
Growatt MOD 15000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	45	51	6	2	2 + 1	22
<b>KTL3-X (MID)</b>							
Growatt MID 15000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	45	51	8	2	2	22
Growatt MID 17000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	52	58	8	2	2	22
Growatt MID 20000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	59	69	8	2	2	22
Growatt MID 22000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	70	76	8	2	2	22
Growatt MID 25000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	77	86	8	2	2 + 3	22
Growatt MID 25000 KTL3-X1 / TL3-S	3x 50A	77	86	8	3	2	22
Growatt MID 30000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	87	103	8	3	2	22
Growatt MID 33000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	104	114	8	3	2	22
Growatt MID 36000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	115	124	8	4	2	22
Growatt MID 40000 KTL3-X / TL3-S	3x 80A	125	138	8	4	2	22
<b>KTL3-LV (MAX)</b>							
Growatt MAX 50 KTL3-LV	3x 100A	139	172	8	6	2	22
Growatt MAX 60 KTL3-LV	3x 100A	173	207	8	6	2	22

Growatt MAX 70 KTL3-LV	3x 125A	208	242	8	6	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV	3x 160A	243	264	8	6	2	22
Growatt MAX 70 KTL3-LV 7 MPP	3x 125A	208	242	8	7	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV 7MPP	3x 160A	243	276	8	7	2	22

URE 340 WP MONO	340	OOST-WEST					
United Renewable Energy Corporation							
MERK & TYPE OMVORMER	AFZEKERING	MINIMUM AANTAL PANELEN	MAXIMUM AANTAL PANELEN (TOTAAL)	MINIMUM AANTAL PANELEN VOOR OPSTART	AANTAL MPP TRACKERS	AANTAL STRINGS PER MPPT	MAXIMUM AANTAL PANELEN PER STRING
<b>TL-X (MIC) / S</b>							
Growatt MIC750 TL-X / 750 S	1x 16A	2	2	2	1	1	2
Growatt MIC1000 TL-X / 1000S	1x 16A	3	3	2	1	1	3
Growatt MIC1500 TL-X / 1500S	1x 16A	4	5	2	1	1	5
Growatt MIC2000 TL-X / 2000S	1x 16A	6	7	2	1	1	7
Growatt MIC2500 TL-X / 2500S	1x 16A	8	9	3	1	1	9
Growatt MIC3000 TL-X / 3000S	1x 16A	10	11	3	1	1	11
Growatt MIC3300 TL-X / 3300S	1x 16A	12	12	3	1	1	12
<b>TL-XE / TL-XH (MIN)</b>							
Growatt MIN2500 TL-XE / TL-XH	1x 16A	7	9	3	2	1	9
Growatt MIN3000 TL-XE / TL-XH	1x 16A	10	11	3	2	1	11
Growatt MIN3600 TL-XE / TL-XH	1x 16A	12	13	3	2	1	12
Growatt MIN4200 TL-XE / TL-XH	1x 20A	14	16	3	2	1	12
Growatt MIN4600 TL-XE / TL-XH	1x 25A	17	17	3	2	1	12
Growatt MIN5000 TL-XE / TL-XH	1x 25A	18	19	3	2	1	12
Growatt MIN6000 TL-XE / TL-XH	1x 35A	20	23	3	2	1	12
<b>SPH (1 Fase)</b>							
Growatt SPH3000	1x 16A	6	11	5	2	1	11
Growatt SPH3600	1x 16A	12	14	5	2	1	12
Growatt SPH4000	1x 25A	15	15	5	2	1	12
Growatt SPH4600	1x 25A	16	17	5	2	1	12
Growatt SPH5000	1x 25A	18	19	5	2	1	12
Growatt SPH6000	1x 35A	20	23	5	2	1	12
<b>SPH (3 Fase)</b>							
Growatt SPH4000 TL3S	3x 16A	12	15	5	2	1	13
Growatt SPH5000 TL3S	3x 16A	16	19	5	2	1	13

Growatt SPH6000 TL3S	3x 16A	20	23	5	2	1	13
Growatt SPH7000 TL3S	3x 16A	24	26	5	2	1	13
Growatt SPH8000 TL3S	3x 16A	27	30	5	2	1	13
Growatt SPH10000 TL3S	3x 16A	31	38	5	2	1	13
<b>KTL3-X + KTL-XH (MOD) / TL3-S</b>							
Growatt MOD 3000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	8	11	6	2	1	11
Growatt MOD 4000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	12	15	6	2	1	15
Growatt MOD 5000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	16	19	6	2	1	19
Growatt MOD 6000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	20	23	6	2	1	22
Growatt MOD 7000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	24	26	6	2	1	22
Growatt MOD 8000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	27	30	6	2	1	22
Growatt MOD 9000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	31	34	6	2	1	22
Growatt MOD 10000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	35	38	6	2	1	22
Growatt MOD 11000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	39	42	6	2	1	22
Growatt MOD 12000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	43	46	6	2	2 + 1	22
Growatt MOD 13000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	47	49	6	2	2 + 1	22
Growatt MOD 15000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	50	57	6	2	2 + 1	22
<b>KTL3-X (MID)</b>							
Growatt MID 15000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	50	57	8	2	2	22
Growatt MID 17000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	58	65	8	2	2	22
Growatt MID 20000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	66	76	8	2	2	22
Growatt MID 22000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	77	84	8	2	2	22
Growatt MID 25000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	85	96	8	2	2 + 3	22
Growatt MID 25000 KTL3-X1 / TL3-S	3x 50A	85	96	8	3	2	22
Growatt MID 30000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	97	115	8	3	2	22
Growatt MID 33000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	116	126	8	3	2	22
Growatt MID 36000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	127	138	8	4	2	22
Growatt MID 40000 KTL3-X / TL3-S	3x 80A	139	153	8	4	2	22
<b>KTL3-LV (MAX)</b>							
Growatt MAX 50 KTL3-LV	3x 100A	154	192	8	6	2	22
Growatt MAX 60 KTL3-LV	3x 100A	193	230	8	6	2	22

Growatt MAX 70 KTL3-LV	3x 125A	231	264	8	6	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV	3x 160A	265	264	8	6	2	22
Growatt MAX 70 KTL3-LV 7 MPP	3x 125A	231	269	8	7	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV 7MPP	3x 160A	270	307	8	7	2	22