

URE 350 WP MONO Full Black	350	ZUID					
United Renewable Energy Corporation							
MERK & TYPE OMVORMER	AFZEKERING	MINIMUM AANTAL PANELEN	MAXIMUM AANTAL PANELEN (TOTAAL)	MINIMUM AANTAL PANELEN VOOR OPSTART	AANTAL MPP TRACKERS	AANTAL STRINGS PER MPPT	MAXIMUM AANTAL PANELEN PER STRING
<b>TL-X (MIC) / S</b>							
Growatt MIC750 TL-X / 750 S	1x 16A	2	2	2	1	1	2
Growatt MIC1000 TL-X / 1000S	1x 16A	3	3	2	1	1	3
Growatt MIC1500 TL-X / 1500S	1x 16A	4	5	2	1	1	5
Growatt MIC2000 TL-X / 2000S	1x 16A	6	6	2	1	1	6
Growatt MIC2500 TL-X / 2500S	1x 16A	7	8	3	1	1	8
Growatt MIC3000 TL-X / 3000S	1x 16A	9	10	3	1	1	10
Growatt MIC3300 TL-X / 3300S	1x 16A	11	11	3	1	1	11
<b>TL-XE / TL-XH (MIN)</b>							
Growatt MIN2500 TL-XE / TL-XH	1x 16A	7	8	3	2	1	8
Growatt MIN3000 TL-XE / TL-XH	1x 16A	9	10	3	2	1	10
Growatt MIN3600 TL-XE / TL-XH	1x 16A	11	12	3	2	1	12
Growatt MIN4200 TL-XE / TL-XH	1x 20A	13	14	3	2	1	12
Growatt MIN4600 TL-XE / TL-XH	1x 25A	15	15	3	2	1	12
Growatt MIN5000 TL-XE / TL-XH	1x 25A	16	16	3	2	1	12
Growatt MIN6000 TL-XE / TL-XH	1x 35A	17	20	3	2	1	12
<b>SPH (1 Fase)</b>							
Growatt SPH3000	1x 16A	6	10	5	2	1	10
Growatt SPH3600	1x 16A	11	12	5	2	1	12
Growatt SPH4000	1x 25A	13	13	5	2	1	12
Growatt SPH4600	1x 25A	14	15	5	2	1	12
Growatt SPH5000	1x 25A	16	16	5	2	1	12
Growatt SPH6000	1x 35A	17	20	5	2	1	12
<b>SPH (3 Fase)</b>							
Growatt SPH4000 TL3S	3x 16A	12	13	5	2	1	13
Growatt SPH5000 TL3S	3x 16A	14	16	5	2	1	13

Growatt SPH6000 TL3S	3x 16A	17	20	5	2	1	13
Growatt SPH7000 TL3S	3x 16A	21	23	5	2	1	13
Growatt SPH8000 TL3S	3x 16A	24	26	5	2	1	13
Growatt SPH10000 TL3S	3x 16A	27	33	5	2	1	13
<b>KTL3-X + KTL-XH (MOD) / TL3-S</b>							
Growatt MOD 3000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	8	10	6	2	1	10
Growatt MOD 4000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	11	13	6	2	1	13
Growatt MOD 5000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	14	16	6	2	1	16
Growatt MOD 6000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	17	20	6	2	1	20
Growatt MOD 7000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	21	23	6	2	1	22
Growatt MOD 8000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	24	26	6	2	1	22
Growatt MOD 9000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	27	30	6	2	1	22
Growatt MOD 10000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	31	33	6	2	1	22
Growatt MOD 11000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	34	36	6	2	1	22
Growatt MOD 12000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	37	40	6	2	2 + 1	22
Growatt MOD 13000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	41	43	6	2	2 + 1	22
Growatt MOD 15000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	44	50	6	2	2 + 1	22
<b>KTL3-X (MID)</b>							
Growatt MID 15000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	44	50	8	2	2	22
Growatt MID 17000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	51	57	8	2	2	22
Growatt MID 20000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	58	67	8	2	2	22
Growatt MID 22000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	68	73	8	2	2	22
Growatt MID 25000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	74	84	8	2	2 + 3	22
Growatt MID 25000 KTL3-X1 / TL3-S	3x 50A	74	84	8	3	2	22
Growatt MID 30000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	85	100	8	3	2	22
Growatt MID 33000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	101	110	8	3	2	22
Growatt MID 36000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	111	120	8	4	2	22
Growatt MID 40000 KTL3-X / TL3-S	3x 80A	121	134	8	4	2	22
<b>KTL3-LV (MAX)</b>							
Growatt MAX 50 KTL3-LV	3x 100A	135	168	8	6	2	22
Growatt MAX 60 KTL3-LV	3x 100A	169	201	8	6	2	22

Growatt MAX 70 KTL3-LV	3x 125A	202	235	8	6	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV	3x 160A	236	264	8	6	2	22
Growatt MAX 70 KTL3-LV 7 MPP	3x 125A	202	235	8	7	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV 7MPP	3x 160A	236	268	8	7	2	22

URE 350 WP MONO Full Black	350	OOST-WEST					
United Renewable Energy Corporation							
MERK & TYPE OMVORMER	AFZEKERING	MINIMUM AANTAL PANELEN	MAXIMUM AANTAL PANELEN (TOTAAL)	MINIMUM AANTAL PANELEN VOOR OPSTART	AANTAL MPP TRACKERS	AANTAL STRINGS PER MPPT	MAXIMUM AANTAL PANELEN PER STRING
<b>TL-X (MIC) / S</b>							
Growatt MIC750 TL-X / 750 S	1x 16A	2	2	2	1	1	2
Growatt MIC1000 TL-X / 1000S	1x 16A	3	3	2	1	1	3
Growatt MIC1500 TL-X / 1500S	1x 16A	4	5	2	1	1	5
Growatt MIC2000 TL-X / 2000S	1x 16A	6	7	2	1	1	7
Growatt MIC2500 TL-X / 2500S	1x 16A	8	9	3	1	1	9
Growatt MIC3000 TL-X / 3000S	1x 16A	10	11	3	1	1	11
Growatt MIC3300 TL-X / 3300S	1x 16A	12	12	3	1	1	12
<b>TL-XE / TL-XH (MIN)</b>							
Growatt MIN2500 TL-XE / TL-XH	1x 16A	7	9	3	2	1	9
Growatt MIN3000 TL-XE / TL-XH	1x 16A	10	11	3	2	1	11
Growatt MIN3600 TL-XE / TL-XH	1x 16A	12	13	3	2	1	12
Growatt MIN4200 TL-XE / TL-XH	1x 20A	14	15	3	2	1	12
Growatt MIN4600 TL-XE / TL-XH	1x 25A	16	17	3	2	1	12
Growatt MIN5000 TL-XE / TL-XH	1x 25A	18	18	3	2	1	12
Growatt MIN6000 TL-XE / TL-XH	1x 35A	19	22	3	2	1	12
<b>SPH (1 Fase)</b>							
Growatt SPH3000	1x 16A	6	11	5	2	1	11
Growatt SPH3600	1x 16A	12	13	5	2	1	12
Growatt SPH4000	1x 25A	14	14	5	2	1	12
Growatt SPH4600	1x 25A	15	17	5	2	1	12
Growatt SPH5000	1x 25A	18	18	5	2	1	12
Growatt SPH6000	1x 35A	19	22	5	2	1	12
<b>SPH (3 Fase)</b>							
Growatt SPH4000 TL3S	3x 16A	12	14	5	2	1	13
Growatt SPH5000 TL3S	3x 16A	15	18	5	2	1	13

Growatt SPH6000 TL3S	3x 16A	19	22	5	2	1	13
Growatt SPH7000 TL3S	3x 16A	23	26	5	2	1	13
Growatt SPH8000 TL3S	3x 16A	27	29	5	2	1	13
Growatt SPH10000 TL3S	3x 16A	30	37	5	2	1	13
<b>KTL3-X + KTL-XH (MOD) / TL3-S</b>							
Growatt MOD 3000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	8	11	6	2	1	11
Growatt MOD 4000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	12	14	6	2	1	14
Growatt MOD 5000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	15	18	6	2	1	18
Growatt MOD 6000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	19	22	6	2	1	22
Growatt MOD 7000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	23	26	6	2	1	22
Growatt MOD 8000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	27	29	6	2	1	22
Growatt MOD 9000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 16A	30	33	6	2	1	22
Growatt MOD 10000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	34	37	6	2	1	22
Growatt MOD 11000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	38	41	6	2	1	22
Growatt MOD 12000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 20A	42	44	6	2	2 + 1	22
Growatt MOD 13000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	45	48	6	2	2 + 1	22
Growatt MOD 15000 KTL3-X(H) / TL3-S	3x 25A	49	56	6	2	2 + 1	22
<b>KTL3-X (MID)</b>							
Growatt MID 15000 KTL3-X / TL3-S	3x 25A	49	56	8	2	2	22
Growatt MID 17000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	57	63	8	2	2	22
Growatt MID 20000 KTL3-X / TL3-S	3x 32A	64	74	8	2	2	22
Growatt MID 22000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	75	82	8	2	2	22
Growatt MID 25000 KTL3-X / TL3-S	3x 50A	83	93	8	2	2 + 3	22
Growatt MID 25000 KTL3-X1 / TL3-S	3x 50A	83	93	8	3	2	22
Growatt MID 30000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	94	112	8	3	2	22
Growatt MID 33000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	113	123	8	3	2	22
Growatt MID 36000 KTL3-X / TL3-S	3x 63A	124	134	8	4	2	22
Growatt MID 40000 KTL3-X / TL3-S	3x 80A	135	149	8	4	2	22
<b>KTL3-LV (MAX)</b>							
Growatt MAX 50 KTL3-LV	3x 100A	150	186	8	6	2	22
Growatt MAX 60 KTL3-LV	3x 100A	187	224	8	6	2	22

Growatt MAX 70 KTL3-LV	3x 125A	225	261	8	6	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV	3x 160A	262	264	8	6	2	22
Growatt MAX 70 KTL3-LV 7 MPP	3x 125A	225	261	8	7	2	22
Growatt MAX 80 KTL3-LV 7MPP	3x 160A	262	298	8	7	2	22